



## Übersicht Nexans PUR Steuerleitung LC MOVEPOWER

Typenbezeichnung	Leiteraufbau	Kupferzahl kg / km	Gewicht kg / km	Außen Ø
<b>1,5mm<sup>2</sup></b>				
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	3G1,5	45	73	6,9
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	4G1,5	60	95	7,8
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	5G1,5	75	115	9
<b>2,5mm<sup>2</sup></b>				
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	3G2,5	75	107	8,4
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	4G2,5	100	139	9,3
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	5G2,5	125	178	11
<b>4mm<sup>2</sup></b>				
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	3G4	120	164	10,4
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	4G4	160	214	11,4
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER	5G4	200	261	12

## Übersicht Nexans PUR Steuerleitung LC MOVEPOWER C

Typenbezeichnung	Leiteraufbau	Kupferzahl kg / km	Gewicht kg / km	Außen Ø
<b>1,5mm<sup>2</sup></b>				
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(3G1,5)C	62	94	8,2
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(4G1,5)C	84	120	9
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(5G1,5)C	101	146	9,9
<b>2,5mm<sup>2</sup></b>				
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(2X2,5)C	73	123	8,9
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(3G2,5)C	100	133	9,4
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(4G2,5)C	128	168	10,4
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(5G2,5)C	156	211	11,7
<b>4mm<sup>2</sup></b>				
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(3G4)C	151	195	11,1
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(4G4)C	194	249	12,1
MOTIONLINE® PREMIUM LC MOVEPOWER C	(5G4)C	244	305	13,5